



**h\_da**

HOCHSCHULE DARMSTADT  
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

**fbi**  
FACHBEREICH INFORMATIK

MIKROPROZESSORPRAKTIKUM

SS2016

**Termin 5**

C-Programmierung für eingebettete Systeme Pointer, Peripherie, USART,  
SWI

Name, Vorname	Matrikelnummer	Anmerkungen
Datum	Raster (z.B. Mi3x)	Testat/Datum

Legende: V:Vorbereitung, D: Durchführung, P: Protokoll/Dokumentation, T: Testat

## Arbeitsverzeichnis:

Kopieren Sie sich aus dem Ordner /mnt/Originale das Verzeichnis mpsSS2016. Dort finden Sie zu jedem Termin vorgegebene Dateien.

## Lernziele:

Die Programmierung von Funktionen die wiederum andere Funktionen aufrufen. Die Kenntnis der Basistechnologie zur Implementierung einer Schnittstelle zwischen Anwendungsprogrammen und Betriebssystemen. Die Bedeutung und Anwendung von Supervisor- und User-Mode.

## Aufgabenstellung:

Der SWI Befehl führt zu einer Ausnahmebehandlung im Prozessor die mit einem Wechsel in den Supervisor Mode verbunden ist. Dem SWI Befehl kann beim Aufruf eine bis zu 24 Bit große Zahl übergeben werden, die der SWI Handler dazu benutzen kann die gewünschte Funktion auszuwählen.

In der Aufgabe soll ein SWI Handler genutzt werden, um eine Trennung des Low Level I/Os vom Anwendungsprogramm zu erreichen. Dazu sind die Funktionen die den SW-Interrupt aufrufen in Assembler zu implementieren und mit dem Debugger ist die Funktionsweise des Interrupthandlers zu untersuchen.

### Aufgabe 1:

Nehmen Sie die zur Verfügung gestellten Dateien in ein neues Projekt auf, testen und dokumentieren Sie dieses.

Die erzeugten Ausgaben von CR und LF sollten auf einem Terminal an der seriellen Schnittstelle zu sehen sein. Verwenden Sie in einer separaten Shell das Programm „*minicom*“ als Terminalersatz.

### Aufgabe 2:

Sie sollen die Funktion puts (siehe *ser\_io.S*) in Assembler so ergänzen, dass auch der String auf die serielle Schnittstelle ausgegeben wird. Die Initialisierungs-Funktion *init\_ser* und die IO-Funktionen *putc* und *getc* (siehe *seriell.c*) werden dabei über einen SWI (siehe *swi.c*) aufgerufen.

*void puts(char \*)* Ausgabe eines nullterminierten Strings und Ersetzung von Newline durch Carriage Return (0x0d) und Linefeed (0x0a).

### Aufgabe 3:

Erklären Sie den Code des SWI-Handlers (siehe *swi.c/swi.S*). Debuggen Sie Ihr Programm und lokalisieren Sie die Umschaltung vom User Mode in den Superuser Mode und zurück. Dokumentieren Sie sich die Vorgänge im CPSR.

### Aufgabe 4:

Entwickeln und **testen** Sie eine Routine mit der Sie sich eine vorzeichenbehaftete Integerzahl dezimal auf das Terminal ausgeben lassen können.

### Aufgabe 5:

Erstellen Sie zu diesem Termin ein Protokoll mit den Lösungen zu den Aufgaben und Ihren Erkenntnissen. Das Protokoll sollen Sie zu den nächsten Termin vorlegen können. Denken Sie daran, dass zum letzten (sechsten Termin) eine Dokumentation (Funktions- und Programmbeschreibungen, Installationsanleitung, Inbetriebnahme, Benutzerhandbuch) erstellt werden muss.

```
// FileName: Termin5Aufgabe1.c
// Programmrahmen zur Aufgabe Termin5
// Aufgabe 1
//*****
//
// von:
// vom:
// letzte
// von:

int main(void)
{
    char i;
    // Serielle initialisieren
    inits();
    // CR und LF auf das Terminal ausgeben
    putc (0xd);
    putc (0xa);
    // ein Zeichen von der seriellen abholen
    i=getc();
    putc(i);
    // String ausgeben
    puts("Hallo! \n");

    return 0;
}
```

```

/*-----
@ File Name:      seriell.c
@ Object:         Grundfunktionen der seriellen Schnittstelle
@               int init_ser(); char putch(char); char getch();
@
@ Autor:  M.Pester
@ Datum: 04.12.2007
@-----*/
#include "../h/pmc.h"
#include "../h/pio.h"
#include "../h/usart.h"
#include <stdio.h>

int init_ser(void);
char putch(char);
char getch(void);

#define  DEFAULT_BAUD 38400
#define  CLOCK_SPEED 25000000
//US_BAUD (CLOCK_SPEED / (16*(DEFAULT_BAUD))      // 25MHz / ( 16 * 38400) = 40.69 -> 41 -> 0x29
#define  US_BAUD 0x29

// Initialisiert die serielle Schnittstelle USART0
int init_ser()
{
    StructPIO* piobaseA = PIOA_BASE;
    StructPMC* pmcbase = PMC_BASE;
    StructUSART* usartbase0 = USART0;

    pmcbase->PMC_PCER = 0x4; // Clock für US0 einschalten
    piobaseA->PIO_PDR = 0x18000; // US0 TxD und RxD
    usartbase0->US_CR = 0xa0; // TxD und RxD disable
    usartbase0->US_BRGR = US_BAUD; // Baud Rate Generator Register
    usartbase0->US_MR = 0x8c0; // Keine Parität, 8 Bit, MCKI
    usartbase0->US_CR = 0x50; // TxD und RxD enable

    return 0;
}

// Gibt wenn möglich ein Zeichen auf die serielle Schnittstelle aus
// und liefert das Zeichen wieder zurück
// wenn eine Ausgabe nicht möglich war wird eine 0 zurück geliefert
char putch(char Zeichen)
{
    StructUSART* usartbase0 = USART0;

    if( usartbase0->US_CSR & US_TXRDY )
    {
        usartbase0->US_THR = Zeichen;
        return Zeichen;
    }
    else
    {
        return 0;
    }
}

// Gibt entweder ein empfangenes Zeichen oder eine 0 zurück
char getch(void)
{
    StructUSART* usartbase0 = USART0;
    char Zeichen;

    if( usartbase0->US_CSR & US_RXRDY )
        return usartbase0->US_RHR;
    else
        return 0;
}

```

```

@-----
@ File Name:      ser_io.S
@ Object:        Ein- Ausgabe-Funktionen der seriellen Schnittstelle
                 welche ueber den Supervisor-Mode gehen
@
@ Namen :        Matr.-Nr.:
@-----
@ Debuginformationen
.file "ser_io.S"
@ Funktion
.text
.align 2
.global inits
.type inits,function
inits:
    swi    0x100    @ Rücksprung
    bx     lr
@ Funktion
.text
.align 2
.global putc
.type putc,function
putc:
    mov    r1, r0    @ Zeichen nach r1
    ldr    r0, =Zeichen    @ Adresse der globalen Variablen holen
    str    r1, [r0]    @ Zeichen in globale Variable
    swi    0x200    @
    ldr    r1, =Zeichen    @ Adresse der globalen Variablen holen
    ldr    r0, [r1]    @ Zeichen aus globalen Variable
    bx     lr
@ Funktion
.text
.align 2
.global getc
.type getc,function
getc:
    ldr    r0, =Zeichen    @ Adresse der globalen Variablen holen
    swi    0x300
    ldr    r0, =Zeichen    @ Adresse der globalen Variablen holen
    ldr    r0, [r0]    @ empfangenes Zeichen zurueck geben
    bx     lr
@ Funktion
.text
.align 2
.global puts
.type puts,function
puts:
    stmfd sp!,{lr}    @ Retten der Register

// Hier muß Ihr Code eingefügt werden.

    ldmfd sp!,{pc}    @ Rücksprung
@ Funktion
.text
.align 2
.global gets
.type gets,function
gets:
    stmfd sp!,{lr}    @ Retten der Register

// Hier könnte Ihr Code eingefügt werden!

    ldmfd sp!,{pc}    @ Rücksprung

.data
Zeichen: .word 0
.end

```

```

/*-----
@ File Name:      swi.c
@ Object:         SoftwareInterruptHandler
@
@ Autor:          Horsch/Pester
@ Datum:         3.12.2007/Januar2011
@-----*/
void SWIHandler() __attribute__((interrupt ("SWI")));

void SWIHandler()
{
    register int reg_r0 asm ("r0");
    register int *reg_14 asm ("r14");

    switch(*reg_14 - 1) & 0x0FFFFFFF // Maskieren der unteren 24 Bits

                                // und Verzweigen in Abh. der SWI Nummer
    {
        case 0x100:
            init_ser();
            break;
        case 0x200:
            *((char *)reg_r0) = putchar(*((char *)reg_r0));
            break;
        case 0x300:
            *((char *)reg_r0) = (unsigned int) getch();
            break;
    }
}

# Vorschlag eines Makefile zu Termin5 SS2011

FILE = Termin5Aufgabe1
Opti = 1

all:

# uebersetzen der Quelldatei
arm-elf-gcc -c -g -O$(Opti) $(FILE).c -I ../h

# Erzeugen einer Assemblerdatei aus der Quelldatei
arm-elf-gcc -S -O$(Opti) $(FILE).c -I ../h
arm-elf-gcc -S -O$(Opti) seriell.c -I ../h
arm-elf-gcc -S -O$(Opti) swi.c -I ../h

# Erzeugen der benoetigten Objektdateien
# eigener SoftWareInterrupt-Handler
arm-elf-gcc -c -g -O$(Opti) swi.c -o swi.o -I ../h
arm-elf-gcc -c -g -O$(Opti) seriell.c -o seriell.o -I ../h
arm-elf-gcc -c -g -O$(Opti) ser_io.S -o ser_io.o -I ../h
arm-elf-gcc -c -g -O$(Opti) ../boot/boot_ice.S -o boot_ice.o -I ../h

# Binden fuer die RAM-Version
# arm-elf-ld -Ttext 0x02000000 -O$(Opti) boot_ice.o swi.o seriell.o ser_io.o $(FILE).o -o $(FILE).elf /usr/local/arm-elf/lib/gcc/arm-elf/4.3.1/libgcc.a
arm-elf-ld -Ttext 0x02000000 -O$(Opti) boot_ice.o swi.o seriell.o ser_io.o $(FILE).o -o $(FILE).elf /usr/local/arm-elf/lib/gcc/arm-elf/4.3.1/libgcc.a

clean:
    rm *.o
    rm *.s
    rm *.elf
    rm *.rom

```